12 AWG LEVER WIRE CONNECTOR

INSTRUCTIONS – MODELS | MODELOS | MODÈLES L22, L23, L25

WARNING | ADVERTENCIA | AVERTISSEMENT

Improper use or installation of this product may cause fire, electrocution, serious personal injury or death. Shut off power to the circuit or remove fuse before using this product. Use only connectors properly sized to the wiring being used. Consult local building codes for installation requirements.

El uso o la instalación inadecuada de este producto pueden causar un incendio, electrocución, lesiones personales graves o la muerte. Apague la energía al circuito o quite el fusible antes de usar este producto. Únicamente use conectores del tamaño adecuado para el cableado que se está utilizando. Consultez los códigos de construcción locales para los requisitos de instalación.


Les mauvais usage ou montage de ce produit peuvent provoquer des incendies, électrocutions, lésions personnelles graves ou la mort. Coupez l'alimentation du circuit ou retirez le fusible avant d'utiliser ce produit. Utilisez exclusivement des connecteurs du calibre correspondant au câblage. Consultez les codes de construction locaux en ce qui concerne les exigences de montage.

CAUTION: LISTED FOR USE WITH CU-CU ONLY. DO NOT USE WITH ALUMINUM WIRE. For use in dry locations only. Consult IDEAL for a complete table of UL Listed Certified combinations. To be sold only with installation instructions.


Installation Instructions:

1. Wiring must comply with all applicable electrical codes.
2. Turn OFF power before removing or installing connectors.
3. Cleanly strip wires 0.45 in. – 0.5 in. (11 – 12 mm).
4. If using STRANDED wire, OPEN lever of the desired port. If using 12-18 AWG SOLID wire skip to step #7
5. Insert conductor into open port making sure the conductor is fully inserted into the back of the connector. Use only one conductor per port.
6. While holding wire in port, close and secure the lever.
7. If using SOLID wire, press the conductor into the port (no need to OPEN the lever first) making sure the conductor is fully inserted into the back of the connector. Use only one conductor per port"
8. Verify conductor is fully inserted to the back of the connector.
9. Connector is reusable. If reusing connector, cut and re-strip conductors.
10. To remove a wire, open lever and remove wire.

Wire/Strip Length
Cables/Longitud de Pelado
Longueur de fil/bande



Insertion | Incerción | Insertion



PRECAUCIÓN: LISTADO PARA USO SOLAMENTE CON CU-CU. NO UTILIZAR CON CABLE DE ALUMINIO. Para usar sólo en lugares secos. Consulte a IDEAL para obtener una tabla completa de combinaciones certificadas enumeradas por UL. Debe venderse solo con instrucciones de instalación.

Installation Instructions:

1. El cableado debe cumplir con todos los códigos eléctricos aplicables.
2. Apague la alimentación antes de quitar o instalar conectores.
3. Pele limpiamente los cables 0.45 pulg. – 0.5 pulg. (11 – 12 mm).
4. Si se utiliza cable TRENZADO, abra la palanca del puerto deseado. Si se utiliza cable SOLIDO 12-18 AWG, pase directamente al paso #7.
5. Inserte el conductor en el puerto abierto asegurándose de que el conductor esté completamente insertado en la parte posterior del conector. Utilice sólo un conductor por puerto.
6. Mientras sostiene el cable en el puerto, cierre y asegure la palanca.
7. Si se utiliza cable SOLIDO, presione el conductor en el puerto (no es necesario abrir la palanca primero), asegurándose de que el conductor esté completamente insertado en la parte posterior del conector. Use solo un conductor por puerto.
8. Verifique que el conductor esté completamente insertado en la parte posterior del conector.
9. El conector es reutilizable. Si va a reutilizar el conector, corte y vuelva a pelar los conductores.
10. Para retirar un cable, abra la palanca y retire el cable.

Attention : Répertorié pour une utilisation avec CU-CU uniquement. À NE PAS UTILISER POUR DES CONNEXIONS ALUMINIUM SUR CUIVRE. À utiliser uniquement dans des endroits secs. Consultez l'usine pour obtenir le tableau complet des combinaisons homologuées UL et CSA. A vendre uniquement avec les instructions d'installation.

Instructions d'installation:

1. Le câblage doit être conforme à tous les codes électriques applicables.
2. Coupez l'alimentation avant de retirer ou d'installer des connecteurs.
3. Dénudez proprement les fils sur 0.45 po – 0.5 po (11 – 12 mm).
4. Si l'on utilise du fil TORONNÉ, OUVRIR le levier du port désiré. En cas d'utilisation d'un fil SOLIDE, passer à l'étape 7
5. Insérez le conducteur dans le port ouvert en vous assurant que le conducteur est complètement inséré à l'arrière du connecteur. Utilisez un seul conducteur par port.
6. Tout en maintenant le fil dans le port, fermez et fixez le levier.
7. Si l'on utilise du fil SOLIDE, enfoncer le conducteur dans le port (il n'est pas nécessaire d'OUVRIR d'abord le levier) en veillant à ce que le conducteur soit complètement inséré à l'arrière du connecteur. N'utiliser qu'un seul conducteur par port.
8. Vérifiez que le conducteur est entièrement inséré à l'arrière du connecteur.
9. Le connecteur est réutilisable. Si vous réutilisez le connecteur, coupez et dénudez à nouveau les conducteurs.
10. Pour retirer un fil, ouvrez le levier et retirez le fil.

Wire Ranges
Solid | Sólido | Solide: 24-12 AWG
Stranded | Trenzado | Toronné: 24-12 AWG

Temperature Rating | Temperatura nominal | Température nominale: 105°C max. (221°F)
Voltage Rating | Voltaje nominal | Tension nominale: 600V maximum in building wiring, 1000V maximum in fixtures and signs. | 600V como máximo en cables de edificios, 1000V máximo en lámparas y letreros. | 600V maximum pour le câblage de bâtiment, 1000V maximum pour les appareils d'éclairage et les enseignes lumineuses.

WARNING | ADVERTENCIA | AVERTISSEMENT

Cancer | Cancer | Cáncer: www.P65Warnings.ca.gov.

Warranty | Garantía | Voyez: www.idealind.com

IS 0050-2

LISTED
Wire Connector
E5238

RoHS COMPLIANT